


Artikelnummer: 153101

4P/12V "JAEGER Expert" Steckdose mit Anschlusskabel (SAE J1239)



Produktgruppen	Steckdose
Normen	SAE J1239
Branchen	PKW
Markenname	JAEGER Expert

## Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12
Temperaturbeständigkeit [in °C]	-40.0 - 85.0

## Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten	Kontakteinsatz mit 4 Einzelkabeln
Verpackungsart	Polybeutel

## Design-Merkmale

Besonderheit	Scharnierposition links
Branding	ERICH JAEGER

## Verschiedenes

Produktzusatz	100% wasserdicht
---------------	------------------

## Material

Deckelmaterial	verstärkter Kunststoff
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)

## Konnektivität

Anzahl der Pole	04
Kontaktanschluss	Crimpkontakt

## Normen und Standards

Schutzart	IP X7 , IP X9K
-----------	----------------

## Maße und Abmessungen

American Wire Gauge (AWG)	1x 16 AWG, 3x 18 AWG
Leitungslänge [in m]	0,20
Querschnitt der Adern	1x 1mm <sup>2</sup> , 3x 0,8mm <sup>2</sup>