Datasheet

Artikelnummer: 153102

4P/12V "JAEGER Expert" Steckdose mit Anschlusskabel (SAE J1239)

Produktgruppen	Steckdose
Normen	SAE J1239
Branchen	PKW
Markenname	JAEGER Expert

Elektrische Details und Temperaturbeständigkeit

Spannung [in V]	12
Temperaturbesta□ndigkeit [in °C]	-40.0 - 85.0

Verpackungs- und Bestelldetails

In Lieferung enthalten	Kontakteinsatz mit 4 Einzelkabeln
Verpackungsart	Polybeutel

Design-Merkmale

Besonderheit	Scharnierposition rechts
Branding	ERICH JAEGER

Verschiedenes

Produktzusatz	100% wasserdicht

Material

Deckelmaterial	verstärkter Kunststoff
Farbe des Kontakteinsatzes	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial	verstärkter Kunststoff
Kontaktoberfläche	Nickel (Ni)

Konnektivität

Anzahl der Pole	04
Ausgang offen oder geschlossen	n.a.
Kontaktanschluss	Crimpkontakt

Normen und Standards

Schutzart	IP X7 , IP X9K

Maße und Abmessungen

American Wire Gauge (AWG)	1x 16 AWG, 3x 18 AWG
Leitungslänge [in m]	0,20

Querschnitt der Adern	1x 1mm², 3x 0,8mm²